



Technische Daten Philips LED Sicherheit Coreline BWC120 Schwarz 14W 1800lm - 830 Warmweiß | 282x178mm - IP54 - Lichtsensor



[Produkt ansehen](#)

Product Details

EOC8 85196799

Technische Daten

| | |
|---|--------------------------------|
| Artikelnummer | 206961 |
| EAN | 8718291851967 |
| Herstellercode | 85196799 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 14W |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 1800lm |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 95 |

| | |
|------------|--------------|
| Schwenkbar | Nein |
| Produkttyp | LED Bulkhead |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|---|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Leuchtenverbindung | SI [Schraubverbindungsblock] |
| Draußen nutzbar | Ja |
| IP-Schutzklasse | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK08 - 5 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Sockelfarbe | Schwarz |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Product Serie | BWC120 |

Maße

| | |
|-------------|-----|
| Länge (mm) | 282 |
| Breite (mm) | 178 |
| Höhe (mm) | 134 |

Sensorinformationen

Sensortyp

Warum BudgetLight? Dämmerungsschalter



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



effiziente LEDs